

元氣水素水ディスペンサー(SHD-100)クエン酸(酢)洗浄

週2回程度のクリーニング(洗浄)をおすすめします

本製品はお客様ご自身によるクリーニングが必要です。



①ディスペンサー(水槽)部を空にして外す



②水素発生装置に市販のクエン酸を1~2ティースプーン入れます(約小さじ1杯分)
※汚れが少ない場合は同量の【酢】でも十分に洗浄可能です。



③水槽をセットして沸騰したお湯(水道水可)を注ぎます


(3cm程度見える位)



④電源スイッチを入れ30分間作動(水素発生)




⑤30分経ったらクエン酸液を捨て水道水で2~3回濯ぎます
※蛇口内部もコックを開いて水通します。



⑥水槽部を外す



⑦水槽部と蓋は中性洗剤で洗い水道水で濯ぎます



⑧本体内部はキッチンペーパー等でふきあげます



⑨水槽をしっかりと装着しミネラルウォーター
または浄水器で残留塩素を除去した浄水を注ぐ
※1日で飲みきれれる量を注いで下さい(水質維持)



⑩電源スイッチを入れる
30分後に1000ppmの水素水が出来上がります
※水の温度、種類性質により時間がかかる場合もございます

※下記、ホームページより動画もご覧いただけます。
株式会社KYコーポレーション水素水事業部 (<http://genki-suisosui.jp>)